

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 003.01.01Folha:
1/4**LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras gerais do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.

Eletricista

-

-

Passo 01:
Executar os passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.

Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Localizar a medição ou quadro conforme ordem de serviço.

Eletricista

Localização incorreta.

Confirmar informações da ordem de serviço.

Passo 03:
Inspeccionar a medição e/ou quadro verificando se esta conforme RIC de BT.

Obs: Suspender a tarefa e solicitar que sejam feitas as alterações necessárias se a medição não estiver atendendo a norma.

Eletricista

Inspeção incorreta;
Lesão muscular.Seguir criteriosamente o RIC BT;
Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 003.01.01Folha:
2/4**LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 04
Instalar o medidor.



Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.

Passo 06:
Instalar o condutor multiplex observando a OTD 024.01.04 Instalação e retirada de ramal de serviço MULTIPLEX.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa;

Passo 07:
Descer da escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;

Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.

Passo 08:
Instalar escada no poste da rede, conforme POPD 002.01.11 Instalação e retirada de escada, e subir observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Conforme POPD 002.01.11Conforme POPD 002.01.11.Conforme POPD 002.01.11.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 003.01.01Folha:
3/4**LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Instalar coberturas isolantes conforme <u>POPD 026.02.02</u> <u>Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme <u>POPD</u> <u>026.02.02</u>	Conforme <u>POPD</u> <u>026.02.02.</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02.</u>
Passo 10: Instalar o condutor multiplex observando a <u>OTD</u> <u>024.01.04 Instalação e retirada de ramal de serviço</u> <u>MULTIPLEX.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Arco voltaico.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Evitar contatos de ferramentas e/ou condutores com fase, com partes aterradas e/ou outras fases.
Passo 11: Descer da escada observando a <u>OTD 001.01.07</u> <u>Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 12: Verificar a tensão de fornecimento na entrada do disjuntor com o mesmo desligado, localizado na caixa ou quadro de medição observando a <u>OTD 024.01.04 Instalação e retirada de ramal de serviço MULTIPLEX.</u> Obs: Deixar o disjuntor desligado.	Eletricista	Arco voltaico.	Evitar que durante a medição haja contato entre: fases, fase e neutro e partes aterradas e fase.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 003.01.01Folha:
4/4**LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**Passo 13:
Preencher ficha de ligação.

Eletricista

Preenchimento
incorreto.

Checar as informações apontadas.

Passo 14:
Executar os passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03
Diretriz do eletricista.Igual aos passos de
23 a 27 do POPD
001.01.03.Igual aos passos de
23 a 27 do POPD
001.01.03Igual aos passos de 23 a 27 do
POPD 001.01.03