

Procedimentos comuns a instalação e retirada

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Executar os passos 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10 Operação com Guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 03: Instalar o cesto no guindauto.	Operador de guindauto e eletricista.	Abalroamento; Lesão muscular.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Posicionar-se dentro da cesta prendendo o cinto de segurança no ponto de fixação do guindauto.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Suspender e movimentar a cesta até a altura do cruzamento aéreo.	Operador de guindauto Eletricista	Abalroamento; Lesão muscular; Queda do eletricista.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Procedimentos comuns a instalação e retirada

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			Manter o cinto de segurança fixado durante a execução da tarefa.

Instalação

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Subir os conectores e ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de ferramentas e Materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Alinhar os condutores e fazer as conexões.	Eletricista	Queda de ferramentas e Materiais; Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e as ferramentas.; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Instalação			
Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 08: Descer ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Queda de ferramentas; Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>

Retirada			
Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 09: Subir ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Queda de ferramentas; Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>
<p>Passo 10: Desfazer a conexão dos condutores retirando os conectores.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Queda de ferramentas e Materiais;</p>	<p>Manusear firmemente os materiais e ferramentas;</p>

Retirada			
Atividades	Competência	Riscos	Controles
		Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Descer ferramentas e materiais pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de ferramentas e materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Procedimentos comuns a instalação e retirada			
Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 12: Baixar o guindauto e retirar a cesta.	Operador de guindauto e Eletricista.	Abalroamento; Lesão muscular.	Manobrar cuidadosamente o braço do guindauto; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Procedimentos comuns a instalação e retirada

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 13: Executar os passos 10 a 12 do <u>POPD 002.01.10</u> <u>Operação com Guindauto.</u>	Igual aos passos 10a 12 do <u>POPD</u> <u>002.01.10.</u>	Igual aos passos 10 a 12 do <u>POPD</u> <u>002.01.10.</u>	Igual aos passos 10 a 12 do <u>POPD</u> <u>002.01.10.</u>
Passo 14: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> <u>Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>