

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Abrir as chaves do transformador conforme <u>POPD 027.01.05 Abertura de chaves</u> (chave fusível/chave faca).	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>
Passo 03: Executar os passos de 10 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 10 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 10 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 10 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 04: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Subir roldanas pelo conjunto içamento ou pela corda de serviço e instalá-las na estrutura na altura adequada para a regulagem do condutor.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 06: Desamarrar o condutor, retirar os jumpers e os ramais de serviço dos isoladores, identificando as fases dos ramais de serviço.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa.
Passo 07: Instalar o condutor na roldana.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa.
Passo 08: Escarlar o poste de entroncamento observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa.
Passo 09: Subir talha, mordente e estropo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Instalar a talha com estropo e mordente na estrutura e no condutor neutro.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa; Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 11: Tencionar a talha até aliviar o esforço mecânico do isolador e retirar a conexão do mesmo.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa.
Passo 12: Regular e fixar o condutor observando a <u>OTD 035.01.01 Critérios de elaboração de projetos.</u>	Eletricista	Lesão muscular. Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa. Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 13: Retirar talha, estropo e mordente do condutor neutro.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa; Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 14: Repetir os passos de 10 a 13 para os demais condutores.	Igual aos passos de 10 a 13.	Igual aos passos de 10 a 13.	Igual aos passos de 10 a 13.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 15: Descer as ferramentas pelo conjunto de içamento ou pelacorda de serviço.	Eletricista	Queda de ferramentas;  Lesão Muscular.	Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 16: Retirar os condutores das roldanas e fixá-los nos isoladores.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 17: Fixar os jumpers e os ramais de serviço nos seus respectivos locais.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 18: Retirar as roldanas e descê-las pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 19: Executar os passos de 20 a 21 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista</u> .	Igual aos passos de 20 a 21 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 20 a 21 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 20 a 21 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 20: Fechar as chaves do transformador conforme <u>POPD 027.01.06 Fechamento de chaves</u> (chave fusível/chave faca).	Conforme <u>POPD 027.01.06</u> .	Conforme <u>POPD 027.01.06</u> .	Conforme <u>POPD 027.01.06</u> .
Passo 21: Executar os passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista</u> .	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .