

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.03.03Folha:  
1/3**RETIRADA DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO**Emissão:  
14/09/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.

-

-

-

Passo 01:  
Executar os passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Passo 02:  
Identificar o poste, medição ou quadro de onde vai ser retirado o registrador de BT conforme ordem de serviço.

Eletricista

Identificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação do local de retirada do registrador.

Passo 03:  
Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do electricista;  
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  
Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:  
Instalar coberturas isolantes conforme os passos de 01 a 06 do POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.

Conforme os passos de 01 a 06 POPD 026.02.02

Conforme os passos de 01 a 06 POPD 026.02.02.

Conforme os passos de 01 a 06 POPD 026.02.02.

Passo 05:  
Parar os registros observando a OTD 026-03-02 Instalação e retirada de registrador de BT.

Eletricista

Lesão muscular;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.03.03Folha:  
2/3**RETIRADA DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO**Emissão:  
14/09/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Desconectar os componentes do registrador de BT observando a <u>OTD 026-03-02 Instalação e retirada de registrador de BT.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Explosão dos TC's; Choque elétrico.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Nunca desconectar os terminais tipo pino dos TC's antes de retirá-los da rede;  Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
Passo 07: Retirar o registrador de BT e descê-lo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 08: Retirar o suporte de fixação do registrador de BT e descê-lo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 09: Retirar coberturas isoladas conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passo de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO</b>		<b>Número:</b> POPD 026.03.03	<b>Folha:</b> 3/3
	<b>RETIRADA DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO</b>		<b>Emissão:</b> 14/09/2006	<b>Revisão:</b> 00/00/0000
Atividades		Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>		Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>		Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>