







Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado com rede existente.	
Passo 01 Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 03 Fixar as mãos francesas, aterramento e os suportes dos para-raios e chaves fusíveis nas duas cruzetas.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
Passo 04 Posicionar-se para instalar as cruzetas de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p>Passo 06 Subir a primeira cruzeta pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço até a altura do parafuso de fixação.</p>	Eletricista.	<p>Queda da cruzeta. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente a cruzeta. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p>		
<p>Passo 07 Com a cruzeta sustentada pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço, encaixá-la no parafuso de fixação e colocar arruela e porca.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 08 Pré-fixar a cruzeta e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 09 Repetir os passos de 06 a 08 para a instalação da segunda cruzeta de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios.</p>	Eletricista.	Igual aos passos de 06 a 08.	Igual aos passos de 06 a 08.		
<p>Passo 10 Nivelar e fixar em definitivo as cruzetas e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 11 Subir os pára-raios e as chaves fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 12 Montar os pára-raios, as chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.04 Rede Compacta Transformador.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 13 Posicionar-se na altura adequada para a instalação do suporte do transformador observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.	O suporte poderá ser instalado junto com o transformador. Neste caso, pular para o passo 16.	
<p>Passo 14 Subir o suporte do transformador pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 15 Fazer o aterramento das ferragens, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 16 Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 17 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p>Passo 18 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p>Passo 19 Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 20 Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		