	ERRATA REGULAMENTO - DISTRIBUIÇÃO	Número: ER 01 - REGD 035.01.07	
	REGULAMENTO DE INSTALAÇÕES CONSUMIDORAS FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO	Emissão: 20/06/2008	Folha: 1/2

ERRATA N. 01 JUNHO/2008


Esta errata tem por objetivo corrigir os seguintes itens no **REGD 035.01.07 Regulamento de Instalações Consumidoras – Fornecimento em Média Tensão**, de Maio de 2007:

- Corrigir a tabela de “**Elos fusíveis de distribuição tipo H e K**” do ANEXO H, página 63.

Notas:

1 – Os textos apresentados, pelo termo “**Onde se lê**”, referem-se ao conteúdo inicial aprovado pelo corpo técnico do Sistema Fecoergs;

2 – Os textos apresentados, pelo termo “**Leia-se**”, referem-se ao conteúdo retificado com as alterações aprovadas pelo corpo técnico do Sistema Fecoergs.

	ERRATA REGULAMENTO - DISTRIBUIÇÃO	Número: ER 01 - REGD 035.01.07	
	REGULAMENTO DE INSTALAÇÕES CONSUMIDORAS FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO	Emissão: 20/06/2008	Folha: 2/2

Página 63, onde se lê:

ANEXO H - Elos fusíveis de distribuição tipo H e K

Capacidade do(s) transformador(es) (kVA)	Transformadores trifásicos			
	13.800V		23.100V	
	Ampères	Fusível	Ampères	Fusível
15	0,63	1H	0,38	0,5H
30	1,26	2H	0,75	1H
45	1,88	2H	1,13	2H
75	3,14	5H	1,88	2H
112,5	4,71	6K	2,82	3H
150	6,28	8K	3,76	5H
225	9,42	10K	5,65	6K
300	12,55	15K	7,53	10K
500	20,92	25K	12,55	15K
750	34,10	35K	20,46	25K
1.000	45,47	40K	27,28	30K
1.500	-	-	37,4	40K

Leia-se:

ANEXO H - Elos fusíveis de distribuição tipo H e K

Capacidade do(s) transformador(es) (kVA)	Transformadores trifásicos			
	13.800V		23.100V	
	Ampères	Fusível	Ampères	Fusível
15	0,63	1H	0,37	0,5H
30	1,26	2H	0,75	1H
45	1,88	3H	1,12	2H
75	3,14	5H	1,87	3H
112,5	4,71	6K	2,81	5H
150	6,28	6K	3,75	5H
225	9,41	10K	5,62	6K
300	12,55	15K	7,50	10K
500	20,92	25K	12,50	15K
750	34,10	35K	20,46	25K
1.000	45,47	40K	27,28	30K
1.500	-	-	37,4	40K