

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 009.03.04Folha:  
1/3**INSTALAÇÃO DE M4, N4 E B4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Marcar e furar as cruzetas conforme padrão de estruturas.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 05: Se o poste for de madeira: Furar o poste com trado de bitola adequada ao diâmetro dos parafusos.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Colocar cruzetas no poste e fixar as mesmas, observando o lado correto do esforço do poste.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO</b>			<b>VERSÃO 1.0</b>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 009.03.04Folha:  
2/3**INSTALAÇÃO DE M4, N4 E B4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Instalar pinos com isoladores, mãos francesas e parafusos com olhais.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Fixar e nivelar as mãos francesas.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Instalar o poste, conforme <u>POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>
Passo 10: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do Eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.
Passo 11: Subir isoladores de suspensão pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-los na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Amarrar e manusear firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 009.03.04Folha:  
3/3**INSTALAÇÃO DE M4, N4 E B4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
06/02/2007**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 12:  
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Lesão muscular;  
Queda do Eletricista.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  
Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.

Passo 13:  
Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.