

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 013.01.01Folha:
1/3**SUBSTITUICAO DE AFASTADOR DE BT**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .			
Passo 01: Executar os Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Subir ferramentas pela corda de serviço ou conjunto de içamento.	Eletricista	Queda de ferramentas.	Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 04: Liberar as conexões e os condutores e prender na estrutura.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente o materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Amarrar o afastador na corda de serviço ou conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO****Número:
POPD 013.01.01****Folha:
2/3****SUBSTITUICAO DE AFASTADOR DE BT****Emissão:
05/04/2006****Revisão:
00/00/0000**

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Soltar o afastador da estrutura e descer pela corda de serviço ou conjunto de içamento.	Eletricista	Queda do afastador; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente o afastador; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Subir o novo afastador pela corda de serviço ou conjunto de içamento.	Eletricista	Queda do afastador; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente o afastador. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada o afastador; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Fixar o afastador na estrutura.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Fixar as conexões e os condutores nos isoladores do afastador.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente o materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 013.01.01Folha:
3/3**SUBSTITUICAO DE AFASTADOR DE BT**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 10:
Descer as ferramentas pela corda de serviço ou conjunto de içamento.

Eletricista

Lesão muscular;

Queda de ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;

Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

Passo 11:
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;

Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 12:
Executar os passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.