

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CORTA CIRCUITO DE BT

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Abrir chave do TR conforme <u>POPD 027.01.05 Abertura de chaves (Chave fusível/Chave faca).</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>
Passo 04: Aterrar a rede secundária (BT) conforme os passos de 01 a 05 do <u>POPD 026.01.05 Instalação e retirada de aterramento temporário.</u>	Igual aos passos de 01 a 05 do <u>POPD 026.01.05</u>	Igual aos passos de 01 a 05 do <u>POPD 026.01.05.</u>	Igual aos passos de 01 a 05 do <u>POPD 026.01.05.</u>
Passo 05: Instalar/transpor o conjunto de içamento.	Eletricista	Queda de equipamentos.	Manusear e amarrar firmemente os equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os equipamentos.

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CORTA CIRCUITO DE BT

<p>Passo 06: Subir ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Lesão muscular; Queda de ferramentas.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.</p>
<p>Passo 07: Para transformadores com corta-circuito: substituir o corta-circuito. Obs.: Para execução dessa atividade o eletricista deve estar equipado com luvas isolantes de BT.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Lesão muscular; Choque elétrico; Queda de materiais e ferramentas.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa; Utilizar luvas isolantes de BT; Manusear e amarrar firmemente materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.</p>
<p>Passo 08: Para transformadores sem corta-circuito: instalar corta-circuito. Obs.: Para execução dessa atividade o eletricista deve estar equipado com luvas isolantes de BT.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Lesão muscular; Choque elétrico; Queda de materiais e ferramentas.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa; Utilizar luvas isolantes de BT; Manusear e amarrar firmemente materiais e ferramentas. Ao utilizar balde lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.</p>

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CORTA CIRCUITO DE BT

Passo 09: Retirar o aterramento da rede secundária conforme os passos 06 e 07 do <u>POPD 026.01.05 Instalação e retirada de aterramento temporário.</u>	Conforme os passos 06 e a7 do <u>POPD 026.01.05</u>	Conforme os passos 06 e a7 do <u>POPD 026.01.05.</u>	Conforme os passos 06 e a7 do <u>POPD 026.01.05.</u>
Passo 10: Fechar as chaves conforme <u>POPD 027.01.06 Fechamento de chaves (Chave fusível/Chave faca).</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06.</u>
Passo 11: Descer ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 12: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Executar os passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>