

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Instalar conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 05: Subir a chave a ser instalada pelo conjunto de içamento.</p>	Eletricista.	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
<p>Passo 06: Fixar a chave na estrutura.</p>	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais eferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa;  Manusear firmemente materiais e ferramentas.
<p>Passo 07: Suspender pelo conjunto de içamento, os materiais e equipamentos necessários para a execução das conexões.</p>	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais eferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa;  Manusear firmemente materiais e ferramentas.
<p>Passo 08: Efetuar as conexões na chave.</p> <p>Obs: Quando utilizado conector cunha, observar a <u>OTD 015.01.01 Instalação de conector cunha.</u></p>	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais eferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa;  Manusear firmemente materiais e ferramentas.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 09: - Na chave fusível e fusível repetidora colocar elo no porta fusível e regular o conjunto (elo, porta fusível e chave fusível).</p> <p>Para chave faca regular o conjunto (lamina e chave)</p>	Eletricista	<p>Lesão Muscular;</p> <p>Queda de materiais e ferramentas.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;</p> <p>Manusear firmemente materiais e ferramentas.</p>
<p>Passo 10: Descer ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista	<p>Lesão muscular;</p> <p>Queda de ferramentas.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;</p> <p>Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.</p>
<p>Passo 11: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u>.</p>	Eletricista	<p>Queda do eletricista;</p> <p>Lesão muscular.</p>	<p>Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada;</p> <p>Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>
<p>Passo 12: Retirar aterramento da rede de distribuição conforme os passos de 06 a 09 do <u>POPD 026.01.05 Instalação e retirada de aterramento temporário</u>.</p>	Igual aos passos de 06 a 09 do <u>POPD 026.01.05</u>	Igual aos passos de 06 a 09 do <u>POPD 026.01.05</u>	Igual aos passos de 06 a 09 do <u>POPD 026.01.05</u> .

INSTALAÇÃO DE CHAVE (FACA, FUSÍVEL E FUSÍVEL REPETIDORA)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 13: Fechar as chaves conforme <u>POPD 027.01.06</u> <u>Fechamento de chaves (Chave fusível/Chave faca) e</u> <u>POPD 027.01.08 Fechamento de chave fusível/</u> <u>repetidora.</u></p>	<p>Conforme <u>POPD</u> <u>027.01.06</u> e <u>POPD027.01.08.</u></p>	<p>Conforme <u>POPD</u> <u>027.01.06</u> e <u>POPD027.01.08.</u></p>	<p>Conforme <u>POPD 027.01.06</u> e <u>POPD027.01.08.</u></p>
<p>Passo 14: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> <u>Diretriz do electricista.</u></p>	<p>Igual aos passos de23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u></p>	<p>Igual aos passos de23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u></p>	<p>Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u></p>