





| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|---|---|---|--|------------|--|
| Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista. | Eletricista. | | | | |
| Passo 01 Executar os passos 01 a 11 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | | |
| Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada. | Eletricista. | Informação incorreta. | Certificar-se da correta identificação da estrutura. | |  |
| Passo 03 Abrir a cava observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas. | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | | |
| Passo 04 Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 Operação com guindauto. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | | |

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|---|---------------------|--|--|--|---|
| <p>Passo 05 Fixar o olhal para parafuso no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p> | <p>Eletricista.</p> | <p>Lesão muscular. Queda do poste.</p> | <p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.</p> | <p>Poderá ser utilizado braço L ao invés de porca olhal. Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p> |  |
| <p>Passo 06 Fixar o suporte horizontal com os pinos curtos e os isoladores no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p> | <p>Eletricista.</p> | <p>Lesão muscular. Queda do poste.</p> | <p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa.</p> | <p>Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p> |  |

INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE2H-CE3U – POSTE NO SOLO

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|---|--------------------------|--|--|--|---|
| <p>Passo 07 Instalar o fixador para perfil U, o perfil U e os olhais para parafusos no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. Queda do poste. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa. | Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada. |  |
| <p>Passo 08 Instalar o poste conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.</p> | Igual ao POPD 006.01.01. | Igual ao POPD 006.01.01. | Igual ao POPD 006.01.01. | | |
| <p>Passo 09 Posicionar-se na altura adequada para a instalação dos isoladores, observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p> | Eletricista. | Queda do eletricista. Lesão muscular. | Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa. | | |
| <p>Passo 10 Fixar os isoladores compostos tipo bastão, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | | |
| <p>Passo 11 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p> | Eletricista. | Queda do eletricista. | Utilizar sistema anti-queda. | | |

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|--|--|--|--|------------|--------|
| Passo 12 Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista. | Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03. | | |