


Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para substituição de braços C e H ou isolador de pino em estrutura CE2/CE2H e suas variações.	
<b>Passo 01</b> Verificar na Ordem de Serviço qual a estrutura a ser reparada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 02</b> Executar os passos 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 03</b> Posicionar-se para substituir o componente danificado de acordo com a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
<b>Passo 04</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Soltar os anéis de amarração dos isoladores, liberando os condutores.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Se a tarefa é trocar somente um isolador, soltar somente o anel correspondente.	
<p><b>Passo 06</b> Retirar os isoladores dos pinos curtos.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Se a tarefa é trocar somente um isolador, retirar somente ele e pular para o passo 11.	
<p><b>Passo 07</b> Retirar os pinos curtos.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 08</b> Remover o braço C ou H.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 09</b> Instalar o novo braço C ou H.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 10</b> Recolocar os pinos curtos.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 11</b> Recolocar o(s) isolador(es) no(s) pino(s) curto(s).</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 12</b> Prender os anéis de amarração nos isoladores, fixando os condutores.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 13</b> Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 14</b> Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p><b>Passo 15</b> Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		