




Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para substituição de isolador de suspensão em estruturas CE3, CE3U, CE4, CE4U e suas variações.	
<b>Passo 01</b> Verificar na Ordem de Serviço qual a estrutura a ser reparada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 02</b> Executar os passos 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 03</b> Posicionar-se para substituir o componente danificado de acordo com a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
<b>Passo 04</b> Subir talha, mordente e estropo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Fixar a talha e o estropo na estrutura e o mordente no condutor.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 06</b> Tensionar a talha até aliviar o esforço e liberar o condutor do isolador.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 07</b> Retirar o isolador danificado e descê-lo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 08</b> Subir o isolador novo pelo conjunto de içamento e fixá-lo na estrutura.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
			Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 09</b> Fixar o condutor no isolador.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 10</b> Retirar a talha, o estropo e o mordente e descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 11</b> Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<b>Passo 12</b> Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		