

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 012.01.02Folha:
1/2**INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E PINO COM BATENTE**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Identificar o poste no qual vai ser instalada a armação secundária ou pino com batente, conforme projeto.	Eletricista	Identificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação do poste.
Passo 04: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Determinar o local da instalação da armação secundária ou pino com batente, conforme projeto.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 012.01.02Folha:
2/2**INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E PINO COM BATENTE**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 06: Em poste de concreto: Subir ferramentas e armação secundária completa ou pino com batente pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-la no poste. Onde houver necessidade, subir armação secundária completa ou pino com batente com cintas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-la no poste.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas, materiais e equipamentos.
<p>Passo 07: Em poste de madeira: Subir o trado pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento, realizar a furação e descer o trado pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento. Subir ferramentas e armação secundária completa ou pino com batente pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento, e fixá-la no poste.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
<p>Passo 08: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u></p>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
<p>Passo 09: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u></p>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>