

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 014.01.01Folha:
1/2**RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E PINO COM BATENTE**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Eletricista

Passo 01:
Executar os passos 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Verificar no projeto qual a estrutura a ser retirada.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:
Identificar o poste no qual vai ser retirada a armação secundária ou pino com batente, conforme projeto.

Eletricista

Identificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação do poste.

Passo 04:
Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Lesão muscular;

Queda do eletricista.Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.

Passo 05:
Subir ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e retirar a armação secundária ou pino com batente.

Eletricista

Lesão muscular;

Queda de materiais e ferramentas.Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;

Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona.**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO****VERSÃO 1.0**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 014.01.01

Folha:
2/2

RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E PINO COM BATENTE

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

			acondicionar de forma adequada as ferramentas, materiais e equipamentos.
Passo 05: Descer a armação secundária ou pino com batente e ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas, materiais e equipamentos.
Passo 06: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.
Passo 07: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>