

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.04.02Folha:  
1/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:  
14/09/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Passo 01:  
Executar os passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Passo 02:  
Identificar o poste onde vai ser instalado o registrador de MT conforme ordem de serviço.

- Se for utilizada alimentação auxiliar-alternada, escolher um poste que tenha BT;
- Se for utilizada alimentação auxiliar-bateria, escolher um poste onde seja possível instalar o registrador e a bateria.

Eletricista

Identificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação do local de instalação do registrador.

Passo 03:  
Configurar e programar o registrador de MT observando a OTD 026.04.03 Instalação de registrador de MT.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:  
Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;  
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.04.02Folha:  
2/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:  
14/09/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Instalar coberturas isolantes conforme os passos de 01 a 06 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>
Passo 06: Subir o suporte de fixação do registrador de MT pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 07: Subir cabo de aterramento pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 08: Subir pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço o cabo de alimentação ou a bateria auxiliar e fixa-la na estrutura.  - Selecionar o cabo de alimentação de acordo com a alimentação a ser utilizada (alimentação auxiliar-alternada ou alimentação auxiliar-bateria).	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 09: Subir o registrador de MT pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no suporte.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 026.04.02Folha:  
3/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:  
14/09/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Instalar o registrador de MT observando a <u>OTD 026.04.03 Instalação de registrador de MT.</u>	Eletricista	Choque elétrico;  Queda de equipamentos e ferramentas;  Lesão muscular.	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> ;  Manusear firmemente equipamentos e ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Retirar coberturas isolantes conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u> .	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u> .
Passo 12: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .