

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.04.04Folha:
1/3**RETIRADA DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Identificar o poste onde está instalado o registrador de MT.	Eletricista	Identificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação do local de instalação do registrador.
Passo 03: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Instalar coberturas isolantes conforme os passos de 01 a 06 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.04.04Folha:
2/3**RETIRADA DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 05: Se o equipamento estiver registrando, selecionar no menu o parâmetro “parar registro”.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Desinstalar o registrador de MT observando a <u>OTD 026.04.03 Instalação de registrador de MT.</u>	Eletricista	Choque elétrico; Queda de equipamentos e ferramentas; Lesão muscular.	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista;</u> Manusear firmemente equipamentos e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Descer cabo de aterramento pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 08: Descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço o cabo de alimentação ou a bateria auxiliar.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.04.04Folha:
3/3**RETIRADA DE REGISTRADOR DE MÉDIA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Retirar e descer o registrador de MT pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 10: Retirar e descer o suporte de fixação do registrador de media tensão pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 11: Retirar coberturas isolantes conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>
Passo 12: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>