

ABERTURA DE CHAVE SOB CARGA (TRIPOLAR)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 02: Contatar o COD para a autorização da execução da tarefa	Eletricista	Informações incorretas.	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmar nº da instalação do equipamento, alimentador, localidade e referência; - Quando surgir situações de dúvidas de qualquer ordem para o COD ou equipe de trabalho, a tarefa deve ser interrompida e todos os envolvidos na atividade a campo devem se reunir no mesmo local, discute-se a situação entre a(s) equipe(s) e o COD, revisa-se todo o local de trabalho e após dá-se continuidade a execução da tarefa.
Passo 03: Colocar tapete isolado no solo junto ao poste onde a chave está instalada	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

ABERTURA DE CHAVE SOB CARGA (TRIPOLAR)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 04: Realizar a abertura da chave.	Eletricista	Lesão muscular; Arco/choque elétrico.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Utilizar tapete isolante e luvas isolantes de MT.
Passo 05: Com o detector de tensão testar a ausência de tensão na saída da chave, observando a <u>OTD 002.01.07 Uso do detector de tensão.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara com o detector de tensão.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente a vara com o detector de tensão.
Passo 06: Abrir as chaves faca auxiliares do lado carga conforme <u>POPD 027.01.05 Abertura de chaves (Chave fusível/ Chave faca)</u> , para certificar-se da abertura visual.	Conforme <u>POPD 027.01.05</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.05.</u>
Passo 07: Instalar placa de advertência.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da placa.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente a placa.

ABERTURA DE CHAVE SOB CARGA (TRIPOLAR)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 08: Executar os passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> <u>Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>