

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>  Obs.: a) Se a rede de baixa tensão estiver energizada, posicionar-se abaixo da rede observando a distância de segurança.	Eletricista	Queda do eletricista;  Choque elétrico;  Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda;  Posicionar-se fora da zona de risco;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo: 03 Nas atividades em que a rede de baixa tensão estiver energizada, deve-se: a) Transpor o conjunto de içamento para local abaixo da rede; b) Retirar as coberturas isolantes de BT conforme <u>POPD 026.02.02 Instalação e retirada de coberturas Isoladas de BT;</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02 Instalação e retirada de coberturas Isoladas de BT</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02 Instalação e retirada de coberturas Isoladas de BT</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02 Instalação e retirada de coberturas Isoladas de BT</u>

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 04: Retirar o gancho da carretilha do estropo de nylon.	Eletricista	Lesão muscular;  Choque elétrico.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Estar equipado com os EPI's adequados para trabalhos em redes energizadas com tensão nominal até 440V.
Passo 05: Retirar estropo de nylon do poste a cima do ponto de trabalho.	Eletricista	Lesão muscular;  Choque elétrico.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Estar equipado com os EPI's adequados para trabalhos em redes energizadas com tensão nominal até 440V.
Passo 06: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Executar os passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>