




Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado sem rede.	
<b>Passo 01</b> Executar os passos 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 02</b> Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 03</b> Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricitista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<b>Passo 04</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE1A – POSTE INSTALADO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Fixar o braço L no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p><b>Passo 06</b> Fixar o braço antibalanco no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p><b>Passo 07</b> Fixar o espaçador losangular no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	

INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE1A – POSTE INSTALADO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 08</b>            Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.</p>	<p>Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.</p>		
<p><b>Passo 09</b>            Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Queda do eletricista.</p>	<p>Utilizar sistema anti-queda.</p>		
<p><b>Passo 10</b>            Executar os passos 22 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	<p>Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.</p>		