




INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE3 – POSTE INSTALADO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado sem rede.	
Passo 01 Executar os passos 01 a 11 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.		
Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 03 Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricitista.	Utilizar sistema anti-queda.		
Passo 04 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE3 – POSTE INSTALADO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Fixar o olhal para parafuso no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p>Passo 06 Fixar o braço tipo C no poste, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p>Passo 07 Fixar a cantoneira auxiliar no braço tipo C, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cintas adequadas. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p>Passo 08 Fixar os isoladores compostos tipo bastão, conforme OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

INSTALAÇÃO ESTRUTURA CE3 – POSTE INSTALADO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 09 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p>Passo 10 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p>Passo 11 Executar os passos 22 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03.		