





Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado sem rede.	
<b>Passo 01</b> Executar os passos 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 02</b> Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 03</b> Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricitista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<b>Passo 04</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Instalar o fixador para perfil U e o perfil U de primeiro nível no poste, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p><b>Passo 06</b> Instalar o fixador para perfil U e o perfil U de segundo nível no poste, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Para poste circular utilizar cinta adequada. Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.	
<p><b>Passo 07</b> Fixar os pinos curtos e os isoladores de by-pass, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 08</b> Fixar os isoladores compostos tipo bastão, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 09</b> Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p><b>Passo 10</b> Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b></p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p><b>Passo 11</b> Executar os passos 22 a 27 do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</b></p>	Igual aos passos de 22 a 27 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 22 a 27 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 22 a 27 do <b>POPD 001.01.03.</b>		