


Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para substituir espaçador losangular em estruturas CE1 e CE1A.	 <p>CE1 CE1A</p>
Passo 01 Verificar na Ordem de Serviço qual a estrutura a ser reparada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 02 Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
Passo 03 Posicionar-se para substituir o componente danificado de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
Passo 04 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

SUBSTITUIÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR EM POSTE

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Retirar os anéis de amarração do espaçador losangular, liberando os condutores.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 06 Soltar o braço antibalanço do espaçador losangular.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Se a estrutura não tiver braço antibalanço, pular este passo.	
<p>Passo 07 Substituir o espaçador losangular danificado por um novo.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 08 Prender o braço antibalanço no espaçador losangular.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Se a estrutura não tiver braço antibalanço, pular este passo.	
<p>Passo 09 Prender os anéis de amarração no espaçador losangular, fixando os condutores.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

SUBSTITUIÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR EM POSTE

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 10 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p>Passo 11 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p>Passo 12 Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		