







Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado com rede existente.	
<b>Passo 01</b> Executar os passos 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 02</b> Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 03</b> Fixar as mãos francesas, aterramento e os suportes dos para-raios e chaves fusíveis nas duas cruzetas.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 04</b> Posicionar-se para instalar as cruzetas de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios de acordo com a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 06</b> Subir a primeira cruzeta pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço até a altura do parafuso de fixação.</p>	Eletricista.	<p>Queda da cruzeta. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente a cruzeta.  Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 07</b> Com a cruzeta sustentada pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço, encaixá-la no parafuso de fixação e colocar arruela e porca.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas.  Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 08</b> Pré-fixar a cruzeta e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 09</b> Repetir os passos de 06 a 08 para a instalação da segunda cruzeta de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios.</p>	Eletricista.	Igual aos passos de 06 a 08.	Igual aos passos de 06 a 08.		
<p><b>Passo 10</b> Nivelar e fixar em definitivo as cruzetas e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 11</b> Subir os pára-raios e as chaves fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 12</b> Montar os pára-raios, as chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a <b>OTD 035.03.04 Rede Compacta Transformador.</b></p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 13</b> Posicionar-se na altura adequada para a instalação do suporte do transformador observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b></p>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.	O suporte poderá ser instalado junto com o transformador. Neste caso, pular para o passo 16.	
<p><b>Passo 14</b> Subir o suporte do transformador pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 15</b> Fazer o aterramento das ferragens, observando a <b>OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 16</b> Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme <b>POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 17</b> Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p><b>Passo 18</b> Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b></p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p><b>Passo 19</b> Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a <b>OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</b></p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<b>Passo 20</b> Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		