







| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|---|---|---|--|------------|---|
| Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista. | Eletricista. | | | | |
| Passo 01 Executar os passos 01 a 11 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03. | | |
| Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada. | Eletricista. | Informação incorreta. | Certificar-se da correta identificação da estrutura. | |  <p>CE2H ES CE3U ES</p> |
| Passo 03 Abrir a cava observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas. | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | | |
| Passo 04 Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10 Operação com guindauto. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10. | | |

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|--|--------------|------------------------------------|--|--|--|
| <p>Passo 05 Instalar a estrutura CE2H ou a estrutura CE3U, conforme POPD 011.01.05 – Instalação de Estrutura CE2-CE2H - Poste no Solo ou POPD 011.01.09 – Instalação de Estrutura CE3U - Poste no Solo.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. Queda do poste. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa. | Instalar o pino e o isolador de by-pass na estrutura CE3U. |  |
| <p>Passo 06 Montar, no poste, as cruzetas ou suporte de sustentação das chaves fusíveis e para-raios, de acordo com a OTD 035.03.05 Rede Compacta - Entrada Cliente.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. Queda do poste. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa. | |  |
| <p>Passo 07 Montar os suportes dos pára-raios, das chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.05 Rede Compacta - Entrada Cliente.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. Queda do poste. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. Não permanecer sob carga suspensa. | |  |

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| <p>Passo 08 Instalar o poste conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.</p> | Igual ao POPD 006.01.01. | Igual ao POPD 006.01.01. | Igual ao POPD 006.01.01. | | |
| <p>Passo 09 Posicionar-se na altura adequada para a instalação das chaves e para-raios, observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p> | Eletricista. | Queda do eletricista. Lesão muscular. | Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa. | | |
| <p>Passo 10 Montar os pára-raios, as chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.04 Rede Compacta Transformador.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | |  |
| <p>Passo 11 Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | Pular este passo se os condutores ainda não foram lançados. |  |

| Atividades | Competência | Riscos | Controles | Observação | Figura |
|--|---|---|---|------------|--------|
| <p>Passo 12 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p> | Eletricista. | Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. | Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. | | |
| <p>Passo 13 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p> | Eletricista. | Queda do eletricista. | Utilizar sistema anti-queda. | | |
| <p>Passo 14 Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p> | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | | |
| <p>Passo 15 Executar os passos 22 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p> | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. | | |