


Atividades	Competência	Riscos	Controles
Procedimentos comuns à abertura e fechamento			
Para operar o grampo de linha viva, o circuito que ele alimenta deverá estar sem carga .	-	-	-
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista</u> .	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista</u> .	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Subir o bastão de manobra, utilizando quando necessário a corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa. Amarrar firmemente as ferramentas.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Abertura			
<p>Passo 04: Fixar o bastão de manobra no grampo de linha viva da fase lateral com passagem mais curta e retirá-lo.</p>  <p>Obs.: A sequência de abertura dos grampos de linha viva deve, sempre que possível, obedecer a seguinte ordem: 1- Fase lateral com passagem mais curta; 2- A outra fase lateral; e 3- Fase do meio. Para as situações que por questões de segurança não puder ser atendida essa sequência, o electricista deve avaliar a configuração das conexões e executar a sequência com menor risco de curto circuito.</p>	<p>Electricista</p>	<p>Lesão muscular.</p>	<p>Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p>

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Manter o condutor do grampo esticado até liberar o bastão de manobra.	Eletricista	Curto circuito.	Fixar corretamente o bastão de manobra no grampo de linha viva.
Passo 06: Repetir os passos 4 e 5 para a outra fase lateral e posteriormente para a fase do meio.	Igual aos passos de 4 e 5	Igual aos passos de 4 e 5.	Igual aos passos de 4 e 5.
Fechamento			
Passo 07: Engatar o grampo de linha viva no bastão de manobra, levá-lo até o conector estribo mantendo o condutor do grampo esticado e fixá-lo na seqüência inversa da abertura.	Eletricista	Curto circuito; Lesão muscular.	Engatar e manusear cuidadosamente o bastão de manobra no grampo de linha viva; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Procedimentos comuns à abertura e fechamento			
Passo 08: Descer o bastão de manobra, utilizando quando necessário a corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Amarrar firmemente as ferramentas na corda de serviço.

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Executar os passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>