

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.01Folha:
1/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: B1, M1, N1 E T1**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passo de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 03: Desamarrar os condutores dos isoladores e descer as amarras pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de amarras; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente as amarras. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as amarras; Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Fixar os condutores no topo do poste.	Eletricista	Lesão muscular; Impacto dos condutores contra o eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Amarrar os condutores firmemente no topo do poste.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.01Folha:
2/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: B1, M1, N1 E T1**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Soltar as mãos francesas da cruzeta deixando-as fixadas no poste.	Eletricista	Queda de materiais/ ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 06: Amarrar a corda de serviço na cruzeta.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 07: Retirar a cruzeta do parafuso de fixação e descê-la pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da cruzeta/ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear firmemente a cruzeta, ferramentas e a corda de serviço.
Passo 08: Transferir a corda de serviço para a nova cruzeta com os pinos e isoladores.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 09: Subir a nova cruzeta pela corda de serviço, até a altura do parafuso de fixação.	Eletricista	Queda da cruzeta; Lesão muscular.	Manusear firmemente a cruzeta e a corda de serviço; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.01Folha:
3/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: B1, M1, N1 E T1**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Encaixar a cruzeta no parafuso de fixação, sustentada pela corda de serviço, e colocar a arruela e porca.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas e materiais;	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 11: Colocar a cruzeta na posição horizontal e fixá-las definitivamente no poste e nas mãos francesas.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
Passo 12: Subir as novas amarrações pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de amarras.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as amarras. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os amarras.
Passo 13: Desamarrar os condutores do topo do poste e fixá-los nos isoladores.	Eletricista	Lesão muscular; Impacto dos condutores contra o eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Liberar gradativamente o esforço dos condutores.
Passo 14: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 010.02.01

Folha:
4/4

SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: B1, M1, N1 E T1

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Passo 15:
Executar os passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03
Diretriz do Eletricista.

Igual aos passos de
19 a 27 do POPD
001.01.03.

Igual aos passos de
19 a 27 do POPD
001.01.03.

Igual aos passos de 19 a 27 do
POPD 001.01.03.