

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.05Folha:
1/2**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: U1, U2, UP1, UP1T E P1**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do electricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 03: Desamarrar o condutor do(s) isolador(es) e descer as amarras pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 04: Retirar o condutor do isolador e fixá-lo(s) na estrutura, com amarrilho, corda de serviço ou estropo.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.05Folha:
2/2**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: U1, U2, UP1, UP1T E P1**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Retirar o(s) isolador(es) e descer pelo conjunto içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 06: Subir o(s) isolador(es) pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e fixá-lo(s) na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 07: Fixar o(s) condutor(es) no(s) isolador(es).	Eletricista	Lesão muscular; Impacto dos condutores contra o eletricista; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Liberar gradativamente o esforço dos condutores; Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
Passo 08: Executar os passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>