

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 024.01.03Folha:
1/5**RETIRADA DE CONDUTORES**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Passo 01:
Executar os passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Desligar o trecho de trabalho conforme o POPD 004.01.02 Desligamento do trecho de trabalho.

Conforme POPD 004.01.02

Conforme POPD 004.01.02.

Conforme POPD 004.01.02.

Passo 03:
Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:
Subir roldana e estropo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e instala-los na estrutura, na altura adequada para a retirada do condutor.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda de ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 024.01.03Folha:
2/5**RETIRADA DE CONDUTORES**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Desamarrar o condutor e descer as amarras pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Passo 06: Subir ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 07: Retirar as conexões do condutor e instalar o condutor nas roldanas.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 08: Escalar a estrutura de ancoragem dos condutores observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 024.01.03Folha:
3/5**RETIRADA DE CONDUTORES**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Abrir os jumpers dos condutores.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 10: Subir talhas, mordentes e estropos pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 11: Instalar as talhas com estropos e mordentes nas fases laterais.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 12: Tencionar as talhas até aliviar o esforço e retirar as conexões dos isoladores.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Soltar e retirar as talhas dos condutores.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 024.01.03Folha:
4/5**RETIRADA DE CONDUTORES**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 14: Repetir os passos de 11 a 13 para a fase central.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 15: Descer as talhas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 16: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 17: Escalar o poste da outra ancoragem com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> e soltar o condutor no ponto de ancoragem.	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 024.01.03Folha:
5/5**RETIRADA DE CONDUTORES**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 18:
Recolher o condutor, puxando pela outra extremidade.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 19:
Retirar e descer as roldanas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda de ferramentas.Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

Passo 20:
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;
Lesão muscular.Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;
Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 21:
Executar os passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual as passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.Igual as passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.Igual as passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.