

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 006.01.02Folha:
1/5**INSTALAÇÃO DE POSTE SEM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Localizar o piquete no local onde será instalado o poste, conforme o projeto.	Eletricista	Não localização do piquete.	Suspender a execução da tarefa e redefinir local do piquete conforme projeto.
Passo 03: Abrir a cava tipo cachimbo observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Transportar o poste até o local de implantação.	Eletricista	Lesão muscular; Escoriações; Lesões provocadas pela queda do poste durante o deslocamento.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03.</u> Deixar o trajeto livre de obstáculos e movimentar o poste de forma coordenada até o local de implantação do mesmo.
Passo 05: Colocar barrote de madeira na cava.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 006.01.02Folha:
2/5**INSTALAÇÃO DE POSTE SEM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Colocar a base do poste na borda da cava.	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação do mesmo.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Deixar o trajeto até a cava livre de obstáculos e movimentar o poste de forma coordenada.
Passo 07: Colocar cordas nas laterais do poste a fim de garantir seu equilíbrio durante a elevação.	Eletricista	Lesão nas mãos.	Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 08: Suspender a ponta do poste para colocação da forquilha pequena (touro).	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Movimentar o poste de forma coordenada.
Passo 09: Suspender o poste deslocando a forquilha pequena (touro) para colocação da forquilha média.	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Movimentar o poste de forma coordenada.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 006.01.02

Folha:
3/5

INSTALAÇÃO DE POSTE SEM GUINDAUTO

Emissão:
05/04/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo10:
Controlar as laterais do poste através das escoras e/ou cordas laterais.

Eletricista

Lesão muscular;
Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Movimentar o poste de forma coordenada.

Passo11:
Colocar as forquilhas grandes e retirar a forquilha média.




Eletricista

Lesão muscular;
Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Movimentar o poste de forma coordenada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 006.01.02Folha:
4/5**INSTALAÇÃO DE POSTE SEM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 12: Elevar o poste com as forquilhas grandes até colocá-lo na posição vertical e em seguida escorá-lo.</p> 	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Movimentar o poste de forma coordenada.
<p>Passo 13: Alinhar, girar e aprumar o poste com auxílio de alavanca, "gato" e prumo.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste durante a movimentação.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Movimentar o poste de forma coordenada.
<p>Passo 14: Fechar a cava observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas</u>.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Lesões provocadas pela queda do poste.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manter o poste bem escorado.
<p>Passo 15: Retirar as forquilhas.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Escoriações.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 006.01.02Folha:
5/5**INSTALAÇÃO DE POSTE SEM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			Movimentar forquilhas cuidadosamente.
Passo 16: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de poste.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 17: Retirar as cordas auxiliares.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 18: Descer do poste ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 19: Executar os passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>