

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 008.01.01Folha:
1/2**RETIRADA DE POSTE COM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.2</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Movimentar o guindauto até o poste conforme os passos 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 03: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Prender o estropo no poste e no gancho do guindauto, conforme passo 07 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 05: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 008.01.01Folha:
2/2**RETIRADA DE POSTE COM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

			Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Cavar em volta do poste a fim de afrouxá-lo.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Elevar o poste e retirá-lo da cava com o guindauto conforme passo 08 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual ao passo 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual ao passo 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual ao passo 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 08: Fechar a cava e compactar o solo observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u> refazendo a calçada se necessário.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Executar os passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 10: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>