

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.03Folha:  
1/3**INSTALAÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:  
05/04/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Passo 01:  
Executar os passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Passo 02:  
Verificar no projeto a estrutura onde será instalada a escora.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:  
Abrir cava tipo cachimbo observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:  
Elevar e movimentar o poste até a cava com o guindauto conforme passos 01 a 08 do POPD 002.01.10 Operação com guindauto.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.03Folha:  
2/3**INSTALAÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:  
05/04/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Ajustar a base da escora na cava.	Eletricista	Queda da escora; Lesão muscular.	Não permanecer sob carga suspensa;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Girar, alinhar e ajustar o topo da escora para fixação da mesma na estrutura.	Eletricista	Queda da escora; Lesão muscular.	Não permanecer sob carga suspensa;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de poste</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08:  Subir materiais pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e fixar a escora na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.03Folha:  
3/3**INSTALAÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:  
05/04/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de poste.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Retirar o estropo e liberar o guindauto.	Eletricista e operador de guindauto.	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Recolher o guindauto conforme passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 12: Fechar a cava observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão Muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>