

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.02Folha:  
1/5**SUBSTITUIÇÃO DE ECPY, ECPV E EPP**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Montar o novo estai observando a <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista.	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Subir segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 04: Subir o material para a fixação do novo estai no poste pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista.	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.02Folha:  
2/5**SUBSTITUIÇÃO DE ECPY, ECPV E EPP**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Fixar o estai novo no poste conforme <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Queda de material; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais;  Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 07: Escalar o poste auxiliar com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 08: Subir o material para a fixação do estai novo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.02Folha:  
3/5**SUBSTITUIÇÃO DE ECPY, ECPV E EPP**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 09: Subir talha e mordente pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento, e fixá-los no poste próximo ao ponto de fixação do estai.	Eletricista	Queda de ferramentas; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Subir a outra ponta da cordoalha pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais.
Passo 11: Instalar o mordente na cordoalha nova e tencionar o estai utilizando a talha até aliviar a tensão do estai a ser retirado; Passar a alça do estai novo na sapatilha e fechar a alça.	Eletricista	Lesão muscular; Escapar o mordente; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Fixar corretamente o mordente;  Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 12: Abrir a alça do estai velho e retirá-lo.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas e materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa. Manusear e amarrar firmemente as ferramentas e materiais.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.02Folha:  
4/5**SUBSTITUIÇÃO DE ECPY, ECPV E EPP**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

<b>Atividades</b>	<b>Competência</b>	<b>Riscos</b>	<b>Controles</b>
Passo 13: Retirar a fixação do estai velho do poste e descê-lo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Queda de materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 14: Retirar a talha e descê-la pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Entorse muscular Queda de ferramentas	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa;  Amarrar e manusear firmemente as ferramentas.
Passo 15: Subir tesourão ou serra-ferro pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e cortar a ponta da cordoalha.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 16: Descer as ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.02Folha:  
5/5**SUBSTITUIÇÃO DE ECPY, ECPV E EPP**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 17: Descer do poste auxiliar com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 18: Escarlar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 19: Retirar a fixação do estai velho do poste e descê-lo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricistas	Queda de materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 20: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 21: Executar os passos 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>