

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 019.03.01Folha:
1/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:
09/11/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Fazer estai provisório compatível com o esforço mecânico.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Escarar o poste com auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de poste.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir estropo e ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 019.03.01Folha:
2/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:
09/11/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Movimentar o guindauto até a escora conforme os passos 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 06 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 06: Prender o estropo na escora e no gancho do guindauto conforme o passo 07 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual ao passo 07 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 07: Retirar o material de fixação da escora e descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Descer do poste com auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada em postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Retirar escora a ser substituída com guindauto conforme os passos 08 e 09 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos 08 e 09 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos 08 e 09 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos 08 e 09 do <u>POPD 002.01.10.</u>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 019.03.01Folha:
3/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:
09/11/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Adequar a cava para a implantação da nova escora observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Levantar e posicionar a nova escora com guindauto conforme os passos 06 a 08 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 06 a 08 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 06 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 06 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 12: Socar a escora observando a <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Escarlar o poste com auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 14: Subir materiais para a fixação da escora ao poste, pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 15: Fixar a escora no poste.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas;	Manusear firmemente os materiais e ferramentas;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO **VERSÃO 1.0**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 019.03.01Folha:
4/4**SUBSTITUIÇÃO DE ESCORA COM GUINDAUTO**Emissão:
09/11/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
		Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 16: Retirar estropo, liberar e retirar o guindauto conforme os passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos 09 a 13 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 17: Descer estropo e ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 18: Retirar o estai provisório.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 19: Descer do poste com auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada em postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 20: Executar os passos 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>