

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista</u> .			
Passo 01: Localizar o poste no qual vai ser instalado o Pára-Raio conforme projeto.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 02: Executar os passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 03: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do electricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 04: Subir as ferramentas e materiais pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Fixar o Pára-Raio na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 06: Fixar o condutor de aterramento na base inferior do Pára-Raio.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 07: Instalar grampo de linha viva observando a <u>OTD 015.02.01 Instalação de grampo de linha viva.</u>	Eletricista	Lesão muscular. Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 08: Fixar o jumper na base superior dos Pára-Raio e no grampo de linha viva.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnica e postura correta paraa execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 09: Executar os passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>