

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.02.02Folha:
1/2**INSTALAÇÃO E RETIRADA DE COBERTURAS ISOLADAS DE BT**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**Seguir regras gerais do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

-

-

-

InstalaçãoPasso 01:
Retirar coberturas do veículo.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 02:
Transporta-las até o local de trabalho.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 03:
Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;
Lesão muscular.Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.Passo 04:
Subir as coberturas isoladas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Queda das coberturas isoladas;
Lesão muscular.Amarrar firmemente as coberturas;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.Passo 05:
Trocar as luvas de raspa pelas luvas isoladas de BT

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 06:
Colocar a cobertura isolada na rede, iniciando na fase inferior C ou pública até o neutro.

Eletricista

Lesão muscular;
Choque elétrico.Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Utilizar luvas isoladas de BT.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.02.02Folha:
2/2**INSTALAÇÃO E RETIRADA DE COBERTURAS ISOLADAS DE BT**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles****Retirada**

Passo 07: Retirar as coberturas isoladas iniciando pelo neutro até o ultimo condutor fase da rede.	Eletricista	Choque elétrico; Lesão muscular.	Utilizar luvas isoladas de BT; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Descer as coberturas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço	Eletricista	Queda das coberturas; Lesão muscular.	Amarrar e manusear firmemente as coberturas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Transportar coberturas até o veículo.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Acondicionar as coberturas no veículo.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.