

FECHAMENTO DE CHAVE SOB CARGA (TRIPOLAR)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 12 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 12 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 12 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 12 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Contatar o COD para a autorização da execução da tarefa.	Eletricista	Informações incorretas.	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmar nº da instalação do equipamento, alimentador, localidade e referência; - Quando surgir situações de dúvidas de qualquer ordem para o COD ou equipe de trabalho, a tarefa deve ser interrompida e todos os envolvidos na atividade a campo devem se reunir no mesmo local, discute-se a situação entre a(s) equipe(s) e o COD, revisa-se todo o local de trabalho e após dá-se continuidade a execução da tarefa.
Passo 03: Colocar tapete isolado no solo junto ao poste onde a chave está instalada.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

FECHAMENTO DE CHAVE SOB CARGA (TRIPOLAR)

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 04: Fechar as chaves faca auxiliares do lado carga conforme <u>POPD 027.01.06 Fechamento de chaves (Chave fusível/ Chave faca).</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06.</u>	Conforme <u>POPD 027.01.06.</u>
Passo 05: Realizar o fechamento da chave.	Eletricista	Lesão muscular; Arco/choque elétrico.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Utilizar tapete isolante e luvas isolantes de MT.
Passo 06: Retirar placa de advertência.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da placa.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente a placa.
Passo 07: Executar os passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 22 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>