

SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE AMARRAÇÃO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para substituir anel de amarração, fixo em isolador ou espaçador.	
<b>Passo 01</b> Verificar na Ordem de Serviço qual a estrutura a ser reparada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 02</b> Executar os passos 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 03</b> Posicionar-se para substituir o componente danificado de acordo com a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.	Se o anel de amarração estiver ao longo do vão, utilizar cesto aéreo.	
<b>Passo 04</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE AMARRAÇÃO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Retirar o anel de amarração danificado do isolador ou do espaçador losangular, liberando o condutor.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Lesão muscular.</p>	<p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 06</b> Prender o novo anel de amarração, fixando o condutor.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Lesão muscular.</p>	<p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.</p>		

SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE AMARRAÇÃO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 07</b>            Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Lesão muscular.</p>	<p>Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.</p>		
<p><b>Passo 08</b>            Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	<p>Eletricista.</p>	<p>Queda do eletricista.</p>	<p>Utilizar sistema anti-queda.</p>		
<p><b>Passo 09</b>            Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	<p>Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.</p>	<p>Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.</p>		