



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:  
POPD 009.01.05

Folha:  
1/3

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P4

Emissão:  
08/03/2006

Revisão:  
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.

Eletricista

Passo 01:  
Executar os passos 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Passo 02:  
Verificar no projeto qual o tipo de estrutura a ser instalado.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:  
Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do POPD 002.01.10 Operação com guindauto.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

Passo 04:  
Fixar os parafusos com olhais na estrutura, conforme distanciamento padrão.


Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 009.01.05Folha:  
2/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Fixar os pinos nos isoladores pilar.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 06: Colocar nos isoladores suspensão a manilha sapatilha e o gancho olhal.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 07: Instalar o 1º, 2º e 3º isolador pilar na furação adequada conforme distanciamento padrão. 	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 08: Instalar o poste, conforme <u>POPD 006.01.01 Instalação de poste com.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>
Passo 09: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada	Eletricista	Queda do eletricista;	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO</b>			<b>VERSÃO 1.0</b>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 009.01.05Folha:  
3/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>		Lesão muscular.	escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Subir isoladores de suspensão pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e instalá-los nos olhais fixos na estrutura.	Eletricista	Queda de material; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais; Adotar técnicas de postura correta para execução da tarefa.
Passo 11: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 12: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>