




Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado com rede existente.	
<b>Passo 01</b> Executar os passos 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>	Igual aos passos de 01 a 16 do <b>POPD 001.01.03.</b>		
<b>Passo 02</b> Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
<b>Passo 03</b> Posicionar-se para instalar o suporte horizontal de sustentação dos para-raios, de acordo com a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 04</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 05</b> Montar, no poste, o suporte horizontal de sustentação dos para-raios, de acordo com a <b>OTD 035.03.06 Rede Compacta Para-raios</b>.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 06</b> Subir os pára-raios pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 07</b> Montar os pára-raios e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.06 Rede Compacta Para-raios.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 08</b> Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 09</b> Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 10</b>            Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p><b>Passo 11</b>            Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 12</b>            Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		